

ESTIMULADOR DE BAJO VOLTAJE PARA TERNERAS
Modelo ES-4

¡¡CON CERTIFICADO CE!!



El Modelo ES-4 de Jarvis:
estimulador eléctrico de baja potencia para terneras.

- El Modelo ES-4 de Jarvis aplica una corriente eléctrica controlada de manera exacta (a bajo voltaje) a los animales ya desangrados, aportando las siguientes ventajas:
 - Mejor rendimiento sanguíneo.
 - Acelera la disminución del pH: reduciendo el período de envejecimiento y la pérdida por contracción (acortamiento por frío).
 - Mejora la calidad de la carne.
 - Ayuda al deshuesado caliente.
- Pinzas de acero inoxidable



ENVEJECIMIENTO MÁS CORTO: REDUCE LA PÉRDIDA POR CONTRACCIÓN

ESTIMULADOR DE BAJO VOLTAJE PARA TERNERAS
Modelo ES-4

Características

Accionamiento Eléctrico

Modelo ES-4

Consumo de energía		50 W
Fuente de alimentación		110 V, 1 fase, 50 / 60 Hz 220 V, 1 fase, 50 / 60 Hz
Tensión estimulación RMS (onda rectangular)		21 V
Dos temporizadores de estimulación independientes.	20 segundos	36 segundos
Corriente estimuladora		0,25 A
Tasa estimulación por hora (máximo)		100 / hora
Controles - único botón eléctrico		12 V
Dimensión general en los conectores		
Estimulador	11 x 11 x 6,7 pulg.	279 x 279 x 170 mm
Unidad remota	11 x 7 x 6,7 pulg.	279 x 178 x 170 mm
Peso		
ES-4	6,2 libras	2,8 kg
Unidad remota	3,7 libras	1,7 kg
Componentes eléctricos		Calidad industrial

Selección del equipo y accesorios

Número de Pedido

Modelo ES-4		
	110 V, 1 fase, 50 / 60 Hz	4043005
	220 V, 1 fase, 50 / 60 Hz	4043006



Productos para la industria cárnica y avícola

Jarvis Products Corporation · 33 Anderson Road · Middletown, CT 06457-4926 · Estados Unidos
Teléfono: (860) 347-7271 · Fax: (860) 347-9905 · sales@jarvisproducts.com · www.jarvisproducts.com